

# LDC0800

## GUIDE DE PROGRAMMATION RAPIDE

### AJOUT D'UNE TÉLÉCOMMANDE OU D'UN CODE POUR SAISIE AU CLAVIER

- HAUT +** APPUYER & RELÂCHER LE BOUTON DE MÉMORISATION  
**BAS -**

#### → MÉMORISATION

- LE VOYANT LUMINEUX ROUGE S'ALLUME PENDANT 15 SECONDES - PRÊT À MÉMORISER  
 ENFONCER LE BOUTON DE LA TÉLÉCOMMANDE OU SAISIR UN CODE SUR LE CLAVIER

- 1 CLIGNOTEMENT = LE SIGNAL DU BOUTON DE TÉLÉCOMMANDE OU LE CODE SAISI AU CLAVIER EST MÉMORISÉ

### DÉSACTIVATION D'UNE TÉLÉCOMMANDE OU INVALIDATION D'UN CODE SAISI AU CLAVIER

- HAUT +** APPUYER & RELÂCHER LE BOUTON DE MÉMORISATION  
**BAS -**

#### → MÉMORISATION

- LE VOYANT LUMINEUX ROUGE S'ALLUME PENDANT 15 SECONDES - PRÊT À EFFACER  
 ENFONCER LE BOUTON DE LA TÉLÉCOMMANDE OU SAISIR UN CODE SUR LE CLAVIER

- 4 CLIGNOTEMENTS = LE SIGNAL DU BOUTON DE TÉLÉCOMMANDE OU LE CODE SAISI AU CLAVIER EST EFFACÉ

### DÉSACTIVATION DE TOUTES LES TÉLÉCOMMANDES ET INVALIDATION DE TOUTS LES CODES SAISIS AU CLAVIER

- HAUT +** APPUYER SUR LE BOUTON DE MÉMORISATION PENDANT 10 SECONDES  
**BAS -**

#### → MÉMORISATION

- 3 CLIGNOTEMENTS = TOUTES LES TÉLÉCOMMANDES ET TOUTS LES CODES SAISIS AU CLAVIER SONT EFFACÉS

### RÉGLAGE DU LIMITEUR À L'OUVERTURE

REMARQUE : LES LIMITES SONT PRÉ-CONFIGURÉES POUR DES PORTES DE 3 MÈTRES DE HAUT

- HAUT +** APPUYER SUR LES BOUTONS DE MÉMORISATION ET HAUT PENDANT 3 SECONDES  
**BAS -**

#### → MÉMORISATION

- 2 CLIGNOTEMENTS VERTS = RÉGLAGE DE LIMITE HAUTE

- HAUT +** APPUYER SUR HAUT (+) OU BAS (-) POUR DÉPLACER LA PORTE PAR À-COUPS JUSQU'À LA POSITION CORRECTE  
**BAS -**

#### → MÉMORISATION

- HAUT +** APPUYER SUR MÉMORISATION POUR ENREGISTRER LA LIMITE  
**BAS -**

#### → MÉMORISATION

- 2 CLIGNOTEMENTS VERTS = LE RÉGLAGE DE LIMITE À L'OUVERTURE EST ENREGISTRÉ

### RÉGLAGE DU LIMITEUR À LA FERMETURE

- HAUT +** APPUYER SUR LES BOUTONS DE MÉMORISATION ET BAS PENDANT 3 SECONDES  
**BAS -**

#### → MÉMORISATION

- 2 CLIGNOTEMENTS ROUGES = RÉGLAGE DE LIMITE BASSE

- HAUT +** APPUYER SUR HAUT (+) OU BAS (-) POUR DÉPLACER LA PORTE PAR À-COUPS JUSQU'À LA POSITION CORRECTE  
**BAS -**

#### → MÉMORISATION

- HAUT +** APPUYER SUR MÉMORISATION POUR ENREGISTRER LA LIMITE  
**BAS -**

#### → MÉMORISATION

- 2 CLIGNOTEMENTS ROUGES = LE RÉGLAGE DE LIMITE À LA FERMETURE EST ENREGISTRÉ

### RÉGLAGE DE LA FORCE APPLIQUÉE À LA PORTE



FAIRE FONCTIONNER LA MOTORISATION PENDANT QUATRE CYCLES COMPLETS D'OUVERTURE ET DE FERMETURE



LE SYSTÈME DE MOTORISATION CONFIGURE AUTOMATIQUEMENT LA FORCE À APPLIQUER À LA PORTE

POUR MODIFIER EN OPTION LA FORCE APPLIQUÉE À L'OUVERTURE ET À LA FERMETURE, VOIR LES INSTRUCTIONS DU MANUEL

**Linear**<sup>®</sup>  
Building On Innovation.

USA & Canada (800) 421-1587 & (800) 392-0123  
(760) 438-7000 - Numéro de FAX gratuit (800) 468-1340  
[www.linearcorp.com](http://www.linearcorp.com)



USA & Canada (800) 421-1587 & (800) 392-0123  
(760) 438-7000 – Numéro de FAX gratuit (800) 468-1340  
[www.linearcorp.com](http://www.linearcorp.com)